

取扱説明書

モンキーアルミ製バッテリーケース4Lカバー用	商品ID	3733	ミニモト製品
------------------------	------	------	--------

⚠️注意

<特長>

- レギュレーターステーが追加されました。
- CDIステーが追加されました。
- ウイカーリーステーが追加されました。
- 5Lフレームに4Lモンキーのバッテリーカバーが取り付けできます(5Lバッテリーカバーも取り付けできます)。
- ユアサ純正バッテリーYTR4A-BSと同サイズ以外のバッテリーは取り付けできない場合があります。バッテリー上側後方とフレーム側グロメット部分が干渉します(販売中のモンキーバッテリーYTR4A-BS 2.3Ah補償付きNO2143は取り付けできません)。





<仕様>

アルミ素材 厚さ2.5mm
 12V用YTR4A-BSバッテリーが取り付けできます。
 *ユアサ製YTR4A-BS以外のバッテリーはフレームと干渉する場合があります。

<セット内容>

- ホンダ純正品・Z50J モンキーバッテリーゴムベルト 1ケ
 ローヘッドボルトM6×15mm 4ケ
 ローヘッドボルトM6×25mm 1ケ
 ナットM6 4ケ
 ワッシャーM6 4ケ
 アルミ製カラーM6 1ケ
 スプリングワッシャーM6 4ケ

<取り付け方法>

				
ステーの組み付け(ケースの裏側)	レギュレーターステーに本体、カラー、レギュレーター、ワッシャー、SPワッシャー、ナットの順で取り付けする	ウイカーステー、CDIステーを本体に取り付け、電装部品を取り付ける。	レギュレーターステーとCDIステーの位置を確認する。フレームなどに干渉する場合はステーの位置を変えながら取り付けする。	ケースを上から見たい状態です。レギュレーターにはカラーを挟みこみ、クリアランスを保つ。
				
バッテリーをケースに取り付ける。フレーム固定ボルト(上)に付属ボルトローヘッドボルトM6×15mmを使い取り付けする。	ケースは写真のようにフレームへ固定する。	バッテリー、バンドを取り付ける。	4Lケースを取り付けする場合、純正のケースはグロメットピン3本をフレーム側のグロメットに差し込みする。	写真のように4Lカバーが5Lモンキーフレームにも取り付けできます。5Lサイドカバーも取り付けできます。

2.5mmのアルミ板を使用した高級バッテリーケースです。
 品質にこだわり、材料調達から仕上げまでを一貫して日本国内生産(長野県諏訪地方)とし、大切なバイクへ装着できる上質なバッテリーケースを自信を持ってオススメいたします。

◎ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで