

取扱説明書

**4Lモンキーヘッドライト
12V電球タイプ**

製品ID

**6819
6820**



■特長

高品質仕様で人気の4Lモンキーカスタムやレストアにお薦めのスチール製ケースヘッドライトです。
Z50J(4Lモンキーフォーク)フォークボルトオンが可能で、レストアに使用できます。
5L、FIモンキーフォークは別販売のカラーを使用することで取り付けが可能です。
当時の純正タイプを再現したガラスレンズ仕様です。

■適合車

モンキー各年式

※5Lモンキー、12Vゴリラなどは取り付け時にヘッドライト取り付けスペーサーが必要となります。

■製品内容

モデル 4Lモンキーヘッドライト(74-77年製造のモンキーと同形状)
ライトケース スチール製
ライト取付ピッチ 115mm
ライトレンズ直径 φ100mm
ケース取り付けネジ M8
ヘッドライト電球口金 P15d-25-1、HI/LO切り替え、12V25/25W
インジゲーター、ニュートラルランプ 電球口金BA9s 12V3.4W

■注意

※コネクタータイプは年式により異なります。FI、AB27、ゴリラは純正ライトコネクターを再利用してください。
※12V 25/25W電球仕様のため、6V車の場合は電球交換が必要です。
※5L、FIモンキーはライトステー左右に幅20mmのスペーサー(別販売)を挟んで使用してください。

■付属品

ステンレス製メーター Springs フック(日本製)

■取り付け方法



■5Lモンキー、12Vゴリラフォークに取り付けする場合。
別販売の取り付けスペーサーをご使用ください。
ヘッドライト左右にスペーサーをご使用いただき、フォークとヘッドライトのクリアランスを埋めます。4Lモンキーにはこのスペーサーは不要です。

■ヘッドライトスペーサー

製品ID	カラー
6819	艶消しブラック
6820	クロームメッキ



■ヘッドライトコネクターを車体側のハーネスに接続します。
標準付属品は3極コネクター仕様になっています。12Vモンキーメインハーネスにカプラーオンが可能です。4Lモンキーの場合にはハイビーム配線がありません。そのため、純正のコネクターをご使用ください。付属のコネクターはご使用できません。コネクターをお持ちでない場合、当社にて別途販売をしていますので、お問い合わせください。

■ヘッドライト電球は別途取扱いしています。
各ボルト数、発光カラー、HI/LOWの切り替えあり、なし等、様々な電球をご用意しています。
LEDやHIDなどコントローラーやクーリングファンのスペースを要する設計の機器類は取り付けできない可能性が高いです。



■小さいヘッドライトケースのため、ヘッドライトケース内部は配線類がゴチャゴチャになってしまいます。アクセサリ電源等をご使用いただくことで、ヘッドライトケース内部の配線と配線が交差してしまい、場合によってはショートの原因や電線から発せられる放射熱の影響で各部品に悪影響を及ぼすことがあります。
またヘッドライト電球に35Wなどの高出カタイプをご使用いただくと、放射熱によって、ケースが変形したり、電線が解け、災厄の場合はショートの原因となります。そのため、無理のない範囲で取り付け部品を選択してください。

発売元 Minimoto

〒391-0013

TEL 0266-75-5770

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。